

LC-AkkuPack / Aktivierung

Achtung!

Vor Nutzung des Akkupacks muss dieser aufgeweckt werden, indem das Ladegerät für einige Sekunden eingesteckt wird. Dies führt zur Aktivierung des Akkus, daraufhin wird dieser auf den Knopf am Akkupack reagieren. Im aktivierten Modus ist die Standby-Leistungsaufnahme höher als im Transportmodus!

Gemäß Transportregulationen muss der Ladezustand des Akkupacks beim Versand sehr niedrig sein. Aus diesem Grund wird der Akku im Transportmodus geliefert, wodurch die niedrigste Standby-Leistungsaufnahme gewährleistet ist. In diesem Modus kann der Akku maximal 3 Monate gelagert werden.

Nach diesem Zeitraum muss der Akku auf 50 % bis 75 % (2 oder 3 leuchtende LEDs) geladen werden, bevor eine längere Lagerung erfolgt, anderenfalls besteht die Gefahr der Tiefentladung! Dies gilt auch, wenn der Akkupack an einem Tisch angebracht wird, welcher für einen längeren Zeitraum nicht verwendet wird.

Sollte der Akku nach der Ladung für einen längeren Zeitraum gelagert werden, so empfiehlt es sich, diesen wieder in den Transportmodus zu versetzen. Dafür muss lediglich der Knopf am Akkupack **5 Sekunden lang** gedrückt gehalten werden, bis die LEDs nicht mehr leuchten. Danach erfolgt keine Reaktion mehr auf den Knopfdruck!

Die Einhaltung dieser Instruktionen stellt die lange Lebensdauer des Akkus sicher und ermöglicht maximale Standby- und Lagerzeiträume.

Bei Nichtbeachtung dieser Instruktionen kann keine Garantie gewährleistet werden!

MOVETEC

Tel. +45 64 89 28 05 · www.movetec.dk



True Innovative Moving Technology